

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT оборудование



## STARK COUNTRY 2000 ONLINE RT

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ  
И ТЕПЛА!

Высокий коэффициент мощности



Широкий диапазон зарядного тока!



Двойное преобразование тока



Режим ECO для экономии энергии




Программируемые выходы



STARK COUNTRY

stark  
COUNTRY

## ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс.
- + Универсальный корпус Rack/Tower позволяет размещать ИБП как в 19" стойку, так и вертикально.
- + Широкий диапазон входного напряжения.
- + Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда.
- + Защита АКБ от глубокого разряда и перезаряда.
- + Высокая точность стабилизации напряжения и частоты.
- + Режим ECO, для экономии электроэнергии.
- + Программируемые выходные разъемы.
- + Возможность удаленного мониторинга по SNMP или WIFI.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В **510×438×88 мм (2U)** Вес\* **9,4 кг**

### МОЩНОСТЬ

**2000 ВА**  
**1800 Вт**

### ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

**0 мс**

### ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения  
**110-300 В**



Допустимая температура эксплуатации  
**от 0°C до +40°C**

Напряжение, АС

**230 В**

Частота  
**50 Гц**



Допустимая температура хранения  
**от -15°C до +50°C**

### ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



**Чистая синусоида**

Напряжение, АС

**230 В**

Частота  
**50 Гц**



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)  
**от 0% до 90%**



## АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ\*\*

Номинальное напряжение: **48 В**


Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×4 ШТ**

Емкость аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

**1/2/4/6/8/10/12 А**

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Тип ИБП	Марка АКБ	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	
	Серия	Серия	Серия	Серия
2000 Online RT (16A)		GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

### РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,90

Количество АКБ \ Нагрузка	4x55 Ач	4x65 Ач	4x100 Ач	4x200 Ач	2x4x120 Ач
<b>500 Вт</b>	4 ч.	5 ч.	9 ч.	18 ч.	
<b>800 Вт</b>	2 ч.	2,5 ч.	5 ч.	10,5 ч.	15 ч.
<b>1000 Вт</b>	1,5 ч.	2 ч.	3,5 ч.	8,5 ч.	11 ч.
<b>1200 Вт</b>	1 ч.	1,5 ч.	3 ч.	6 ч.	8 ч.
<b>1600 Вт</b>	Менее 1 ч.	1 ч.	2 ч.	4 ч.	5,5 ч.



на территории РФ и в странах СНГ

ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»

**+7 495 786 97 48** (Москва)  
**8 800 250 97 48**

Бесплатные звонки по России

**info@powerconcept.ru**

\* Вес приведен без аккумулятора.

\*\* Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.



**STARK-UPS.RU**