

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA




IT оборудование



БОЛЬШЕ ЖИЗНИ И ТЕПЛА!

## STARK COUNTRY 3000 ONLINE (8/12A)



**stark**  
COUNTRY

## ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Самые тихие Online ИБП.
- + Умное ЗУ (зарядное устройство).
- + Высокая точность постоянной стабилизации напряжения.
- + Высокий КПД.
- + Возможность резервирования нагрузки более 24 ч.
- + Стабилизация частоты входного сигнала.
- + Возможность работы со всеми видами генераторов.
- + Большой информационный дисплей (лучший в своем сегменте).
- + Большое количество параметров, настраиваемых прямо с дисплея.
- + Возможность удаленного мониторинга и оповещения\*.
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ\*\*. В остальных случаях – 24 месяца.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В

**421\*190\*318 мм**

Вес\*\*\* **13 кг**

### МОЩНОСТЬ

**3000 ВА**  
**2400 Вт**

### ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

**0 мс**

### ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения  
**110-300 В**



Допустимая температура эксплуатации  
**от 0°C до +40°C**

Напряжение, AC

**230 В**

Частота  
**50 Гц**



Допустимая температура хранения  
**от -15°C до +50°C**

### ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



**Чистая синусоида**

Напряжение, AC

**230 В**

Частота  
**50 Гц**



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)  
**от 0% до 90%**



## АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ\*\*\*\*

### \*\*РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Тип ИБП	Марка АКБ	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	
	Серия	Серия	Серия	Серия
3000 Online(8/12A)	GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500	

Номинальное напряжение: **72 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×6 ШТ**

Емкость аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

**8/12 А**

### РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Нагрузка	Кол-во АКБ				
	6x40 Ач	6x65 Ач	6x100 Ач	6x200Ач	2x6x120 Ач
<b>500 Вт</b>	5 ч.	8 ч.	13,5 ч.	27,5 ч.	37 ч.
<b>1000 Вт</b>	2,5 ч.	3,5 ч.	6,5 ч.	13 ч.	17 ч.
<b>1500 Вт</b>	1,5 ч.	2 ч.	3,5 ч.	7,5 ч.	10,5 ч.
<b>2000 Вт</b>	1 ч.	1,5 ч.	2,5 ч.	5,5 ч.	7,5 ч.
<b>2200 Вт</b>	Менее 1ч.	1 ч.	2 ч.	4,5 ч.	6,5 ч.



Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ и в странах СНГ

ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»

**+7 495 786 97 48** (Москва)  
**8 800 250 97 48**

Бесплатные звонки по России

**info@powerconcept.ru**

\* Оборудование приобретается отдельно.

\*\*\* Вес приведен без аккумулятора.

\*\*\*\* Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.



**STARK-UPS.RU**